

CE EAC

余波, 最大 (Ue的百分比)	15 %
就绪延时tv, 最大	10 ms
工作电压Ub	10~30 VDC
应用分类	DC -13
开关频率	1000 Hz
最大剩余电流Ir	10 μ A
最大无功电流Io, 无衰减	1 mA
最大无功电流Io, 衰减	10 mA
最大负载电容, 在Ue下	0.5 μ F
最小工作电流Im	0 mA
测量工作电压Ue DC	24 V
测量工作电流Ie	200 mA
测量短路电流	100 A
测量绝缘电压Ui	75 V DC
电压降, 静态, 最大	1.9 V
输出电阻RA	33.0 kOhm + D

感应式传感器

BES 516-300-S149-D-PU-05

订购代码: BHS001P

BALLUFF

电气连接

反极性保护	是
导线截面	0.34 mm ²
导线数量	3
导线长度L	5 m
电缆直径D	4.60 mm
短路保护	是
连接方式	Cable, 5.00 m, PUR
防止出现混淆	是

范围 / 距离

安全开关距离Sa	1.2 mm
最大重复精度 (Sr的百分比)	5.0 %
温度漂移, 最大 (Sr的百分比)	10 %
真实开关距离Sr	1.5 mm
真实开关距离Sr, 公差	±10 %
迟滞H, 最大 (Sr的百分比)	15.0 %
额定开关距离Sn	1.5 mm

输出 / 接口

开关输出端	PNP常开触点 (NO)
-------	--------------

通用性参数

基本标准	IEC 60947-5-2
许可/一致性	CE
	EAC
	WEEE

备注

在排除了过载后, 传感器将重新生效。

安装说明614804

更多有关MTTF或B10d的信息请参见MTTF / B10d证书 所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺; 这些数值只是经验值, 对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限..

Wiring Diagrams

